

SKU 24277 VT-432CCT

Faro LED Solare 30W con Sensore PIR e Telecomando CCT
4000K+6000K IP65

Colore della Luce
CCT

Potenza
30 W

Flusso Luminoso
4800 LM



Specifiche tecniche

DATI LUCE

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 4000K + 6000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	4800 lm
Potenza Equivalente	300 W

DATI SORGENTE LUMINOSA

Potenza	30 W
Efficienza Luminosa	160 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Numero di LED	283
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	Remote-Control

DATI FARO

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	500 cm
Terminale di Connessione	Connettore Rapido
Tipo Vetro	Trasparente
Gradi di Inclinazione	360°
Con Sensore	Sì
DATI PANNELLO SOLARE	
Potenza Pannello Solare	10.5 W
Montaggio Pannello Solare	A Parete
Posizione Pannello Solare	Separato
Connettore Pannello Solare	Jack
Dimensioni Pannello	374x255 mm
SENSORE DI MOVIMENTO	
Tipo Sensore	PIR
Distanza di Rilevamento	8 m
Angolo di Rilevamento	120°
Sensibilità Regolabile	No
Raggio di Attivazione Regolabile	No
DATI BATTERIA	
Tipo Batteria	LFP
Tensione della Batteria	6.4 V
Capacità Batteria	6000 mAh
Autonomia	60 ore
Tempo di Ricarica	4-6 ore
Modo Ricarica	Pannello Solare
Batteria Inclusa	Sì
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP65
Colore	Nero
Packaging	Scatola singola

Forma	Rettangolare
Materiale	Metallo+Plastica
Dimensione Prodotto	199.7x190.9x49 mm
Garanzia	3 anni
MOQ	1pz
EAN	3800170259416
Unità di misura	pz

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano